

# Souffleur 2x18V

## DUB362Z

Souffleur sur accu LXT 2x18V 13,4 m<sup>3</sup>/min (sans accus ni chargeur)



### Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension accu nominale	2 x 18 V
Moteur BL	✓
Accus compris	0
Régime à vide	11400 - 21500 t.p.m.
Débit	13,4 m <sup>3</sup> /min
Vitesse de l'air max.	194 km/h
Force de soufflage	14,4 N
Taux de vibration triaxial (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore (L <sub>WA</sub> )	93,5 dB(A)
Pression sonore (L <sub>pA</sub> )	79,1 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	1,8 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	930 x 205 x 295 mm
Poids net	3,5 kg

### Avantages pour l'utilisateur

- Souffleur de feuilles à batteries 2 x 18V Lithium-ion léger mais puissant, idéal pour l'entretien de parcs communaux, jardins d'écoles ou d'hôpitaux et pour tout autre travail dans un environnement sensible au bruit.
- Outillage à batteries professionnel offrant une liberté de mouvement maximale sans le bruit, les gaz d'échappement, les difficultés de démarrage et les frais d'entretien d'un moteur à essence.
- Présélection de six vitesses avec gâchette à variateur pour un travail encore plus silencieux tout en augmentant l'autonomie lors de travaux lourds.
- Poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc.
- L'utilisation de deux batteries 18V en série permet d'atteindre un haut niveau de performances, et ce, avec le type de batteries le plus répandu.
- XPT (eXtreme Protection Technology): divers détails de construction assurent la meilleure résistance à l'eau et aux poussières disponible sur le marché.
- Indication de batteries déchargées par témoin led

**EAN 0088381366519**

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



# Accessoires

## Accessoires standard

166094-6

Bandoulière



183P98-9

embout de soufflage plat



183R02-0

Buse droite



## Accessoires optionnels

456957-7

Embout rond



191B03-8

Kit nettoyage pour gouttières



196933-6

chargeur rapide double DC18RD



197422-4

Accu Li-ion BL1860B



198091-4

POWERPACK BL1860B



198077-8

POWERPACK BL1860B



198116-4

POWERPACK BL1860B



197580-6

Adaptateur portable 2x18V BAP182



166094-6

Bandoulière



## Accessoires généraux