

Radio de chantier XGT® / LXT® / CXT® / AC

MR007GZ

DAB / DAB+ / FM / Bluetooth / USB

Radio de chantier robuste avec DAB+ et Bluetooth

Avec classification de protection du boîtier IP65.
Fonctionne sur n'importe quelle accu coulissant
Makita Li-Ion et l'adaptateur secteur inclus.
Réception DAB+, connexion AUX et connexion USB.
Avec un subwoofer sur le dessous du boîtier pour un
son riche et clair. Machine seule, sans accu, sans
chargeur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Tension XGT	✓
Tension nominale	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Composant batterie	Li-ion
Puissance du haut-parleur 12Vmax	2 W (x2) + 10 W
Puissance du haut-parleur 18V	5 W (x2) + 25 W
Puissance du haut-parleur 40Vmax	5 W (x2) + 25 W
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue de 14,4V / 3,0 Ah Batterie	8 h
Utilisation continue Batterie 18V / 2,0 Ah	7 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah	9,5 h
Utilisation continue Batterie 18V / 4,0 Ah	13 h

AVANTAGES PRODUITS

- Equipé d'égaliseur pour 7 modes sonores sélectionnables
- Vous pouvez choisir le mode qui convient le mieux au genre musical que vous écoutez
- La couleur du témoin indique le mode sonore sélectionné
- Équipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour jouer de la musique
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l'humidité
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381743167

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00000679

Adaptateur secteur pour radios de



■ AUTRES

Notices



Vue éclatées

