

# Klopboor- en schroefmachine 18 V

## DHP486RT3J

Accu klopboor- en schroefmachine 13 mm LXT 18 V + 3x  
BL1850B + DC18RC + MAKPAC



18V LXT BL XPT

### Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	3 x 5,0 Ah
Toerental onbelast	0 - 550 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 8250 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 2	0 - 31500 min <sup>-1</sup>
Blokkeerkoppel	125 Nm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	76 mm
Maximale boordiameter steen	16 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratie boren (a <sub>n</sub> )	=2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie boren slag (a <sub>h</sub> )	8,0 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0088381739634**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



### Gebruikersvoordelen

- Extreem krachtige klopboor-schroefmachine met twee snelheden voor de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
- Dankzij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in steen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Metalen tandwielhuis en dubbel gelagerde boorspindel voor een verhoogde duurzaamheid bij zware mechanische belastingen.
- Zijhandgreep laat toe het hoge koppel van de machine uitstekend te beheersen.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen voor een optimale controle van de inschroefdiepte, plus boorstand.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet; uitstekende controle door de elektrische motorrem die



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**122576-8**

diepteanslag



**126413-8**

handgreep



**195584-2**

Snellader DC18RC



**197280-8**

Li-ion accu BL1850B



**346449-3**

Draaghaak



**763248-2**

automatische boorkop 1/2" 1,5-13



**784637-8**

dubbelbit PH2 +/- x45mm



**821550-0**

MAKPAC II opbergkoffer



## ■ Optionele accessoires

**195584-2**

Snellader DC18RC



**197280-8**

Li-ion accu BL1850B



**197288-2**

TWINPACK BL1850B



**197624-2**

POWERPACK BL1850B



## ■ Algemeen toebehoren