

Heggenschaar LXT®

DUH601Z

18 V • 600 mm • 23,5 mm

Professionele accuheggenschaar

Een snoerloze heggenschaar met borstelloze motor en een blad van 600 mm. Dubbele veiligheidsschakelaars bieden extra veiligheid en het gereedschap heeft een laag geluidsniveau. Drie snelheidsinstellingen voor verschillende toepassingen. Alleen het gereedschap, accu en lader zijn niet inbegrepen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Trillingsniveau, knippen van hagen	$\leq 2,5 / \leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Trillingonzekerheid (K factor), knippen van hagen	1,5 m/s ²
LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Maximaal afgegeven vermogen	520 W
Slagen per minuut (spm)	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Max. takdikte	23,5 mm
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	91 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	83 dB(A)
Geluidonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Netto productgewicht	3,6 kg
Gewicht gereedschap met accu	4,0 - 4,3 kg
Productafmetingen (L x B x H)	1121 x 225 x 192 mm
Tandafstand	35 mm
Bladlengte	600 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Onderhoudsvrije borstelloze motor met lange levensduur
- Soft-startfunctie voor soepel opstarten
- De eXtreme Protection Technology (XPT) garandeert een goede stof- en waterbestendigheid. Ontworpen voor gebruik in zware omstandigheden.
- Variabele snelheid
- Elektrische rem voor maximale productiviteit en meer veiligheid voor de gebruiker
- Anti-Vibration Technology (AVT) voor extreem weinig trillingen
- Dubbelwerkende schakelaar voor meer veiligheid
- De constante snelheidsregeling handhaaft een constante snelheid onder belasting.
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting

EAN-code 0088381858342

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

191R53-9

Set schaarbladmodule



412911-1

Afdekkap blad



OPTIONELE ACCESSOIRES

191R51-3

Montageset voor bladgeleider



197439-7

Smeervet



199151-5

Bladgeleider



199450-5

Gereedschapsvet voor



450128-8

Afdekkap accu, LXT®, 14,4 – 18 V



458414-1

Transportbescherming 600 mm



OVERIG

Onderdelentekeningen

